BT ミニフォンアップデート説明書

株式会社トーシン産業

対象のお客様: 鬼刃魂ミニフォンをお持ちのお客様でDの画像の選択ができない方

必要なもの BT ミニフォン(バッテリーを入れた状態) マイクロ USB ケーブル**(データー通信可能なものをご用意ください)** 

1. ZIP ファイルをご解凍いただき、そのフォルダー内のドライバーフォルダーを ダブルクリック



2. そのフォルダー内にある PL-2303~~のプログラムを起動してドライバーを インストールしてして下さい



3. アップデートプログラムフォルダー内の MultiPortFlashDownloadProject.exe をダブ ルクリックして起動

~	再兴日時	種類
msvcp90.dll	2019/10/11 14:58	アプリケーシ
mover90 dll	2019/10/11 14:58	アプリケーシ
NATK AllaOpa DA bin	2019/10/11 14:58	BIN 771
MIK_AIIINONE_DA.DII	2019/10/11 14:58	Microsoft
MTK_DATABASE.mdb	2019/10/11 14:58	DRC 7711
MultiPortFlashDownloadProject.drc	2010/10/11 14:58	アプリケーショ
MultiPortFlashDownloadProject.exe	2(19/10/11 14/30	進成發展
MultiPortFlashDownloadProject.info	(ルバージョン: 5.1444.0.0	
ー マップテロットフロクラム	フォルダー内の	
MultiPortFlashDownloadProjec.mag		MAP 7/47
このプロクラムを起動	00 2019/10/11 14:58	#00 /74 //
MultiPortFlashDownloadProject_pch.h.p	och 2019/10/11 14:58	PCH J71#
PA SLA Challenge.dll	2019/10/11 14:58	7月19月—9月

4. プログラムが起動出来たら、画面左上の file をクリック

2 Moltiple Download Tool - Engineer Mode			
File Factory Database Options Debug L	ogging Identify H	lelp	
DA las name			
画面左上のFileを押して			
M			
Certificate File			
M Scatter/Config Files Folder Path			
Mu Image Folder			
	00		
	0%		Start Stop
Mu V COM3 C Auto polling 3	0%		Start Stop
Mu V EOM4 Auto polling 4	02		Start Stop
COM5 Auto polling 5	0%		Start Stop
COME 🔽 Auto polling 6 🌑	0%		Start   Stop

5. Open DA file を選択後、この MTK\_AllInOne\_DA.bin を選択して開く



次に imagefolder をクリック

Multiple Download Tool - Engineer Mod	le	
Factory Database Options Debug	Logging Identify I	Help
A file name C:\Users\ai\Desktop\871"	INHIIQIAIMMILLING	NAIDMINING MONEYMIK Allogne DA M
thentication file		
-C-18-		
oorcert me		And A Contract of Contract of Contract
ertificate File		
Southan Config Frank Ider Path		
and Folder	11.111.1.1.1	
- mage i clubri		
	0.9	Quee Stat   Step
~ 次にこの 🍷	0%	Disc Stat Stop
CLM2 Auto policing 2	HI I W	Reec Start   Stop
Image Folder &	<u>999</u>	Asec Stat Stop
To bume		Orec Stat   Stat
Auto poling 5	0.9	A car Stat Stor
🔽 Čekle 👘 Akto poline S 💽	Contraction of the local division of the loc	Base Statu Stop
COM7 Auto poling /	Children Children	Outo Start Stort
COMB Anto poling 8	01	O vec Star   Stop
K COMB Auto paling 3	03	0 neg Start   Stop
COM10 Auto poling 10	01	Diese Start Stop
COMIT Auto poling IT	002	Oper Start Stop
CUM12: Auto policy 12	A DE CAT	0 sec Start Step
COMING Support 10	and an Objection	0 spo Star Stop
In Columnition and Kound in	Piter Piter	Quec Stat   Shap
COMISTI Auto poling 18 0	and the second second	

解凍したフォルダー内のデーターというフォルダーを選択



次に一旦、データー通信可能なマイクロ USB ケーブルと BT ミニフォンをつなぎ 一旦ドライバーを読み込んでください。

その後、ケーブルから BT ミニフォンを抜いてください。

start ボタンを押したのちに、ミニフォンの数字の9を押し続けながら、データー転送 可能なマイクロ USB ケーブルを差すと5秒ぐらいしたら更新が始まります。





最後に画面がこの状態になれば完成です。ケーブルを抜いてミニフォンの電源をいれ てください

官捏	アッフテートプログラム		and the second
アプリケーションツール			
Multiple Download To	All - Engineer Made		
File Factory Database			
DA Hannung	Options Debug Logging Identify	Help	
IS A ME Hame CAUse	rs/ai/Desktop/BTT*TjttHIIIQIAIbIvIf(IgHt@IC	INAIbIVI[IgIVIIO]IIE\MTK_AllinOne_DAT	in the second
Authentication file			
AT RootCert file		and the second	
VT Certificate File			
VI Scatter/Config Files Folde	r Patie		
Mu Image Folder CNUser	s\ai\Deskton\RTI*TBUUBDOOD		
Mu		\If[I^[	Retract
Mu T Sel All T Sel All Mu T COM1 T Auto polling Mu T COM2 T Auto polling	1 START 0% 52 START 0%	41 sec Start Stop	COM Port C UART C USB
MI F COM3 F Auto poling MI F COM4 F Auto poling (44 F COM5 F Auto poling	3 START 0%   34 START 0%   35 START 0%	41 sec Start Stop 41 sec Start Stop 41 sec Start Stop 41 sec Start Stop	C UART + USB Baud rate 321600
1-15 IF COI 7 IF Auto poling 7 IF COI 5 IF Auto poling IF COI 5 IF Auto poling	37 ● FR 0K 100%	41 sec Start Stop 31 sec Start Stop 41 sec Start Stop	Download/Format   Operation  Download RQM and Forma +
P CONTOP Auto pulm P CONTOP Auto pulm P CONTOP Auto pulm V P CONTOP		41 sec Start Stop	C Auto
		41 sec Star Stop 41 sec Star Stop 41 sec Star Stop	C NanDiniFB C NanDiniFB C NOB
社外科Format NOR flash: begin	addr(0x002CA000), length(0x00036000),	41 sec Star   Stop	Start AI Stop All